

**Feuerwehrbedien- und Anzeigeteil  
FBA 4000-Plus-ZT**Art.-Nr.  
**130078695**

Das Feuerwehrbedien- und Anzeigeteil FBA 4000-Plus ist zum Anschluss an die Brandmelderzentrale hifire 4400 geeignet.

Es besteht aus dem Feuerwehrbedien- und Anzeigeteil FBA-CH seriell und einer Zentralen-Parallelanzeige ZPA 4000 in einem gemeinsamen Gehäuse.

Das Feuerwehrbedien- und Anzeigeteil FBA-CH seriell nach Schweizer Norm SN 054 002:1999 und Brandschutzrichtlinie für Brandmeldeanlagen 20-03d zeigt alle notwendigen Betriebszustände der Brandmelderzentrale hifire 4400 an.

Durch das genormte Bedienfeld ist eine einheitliche Bedienung durch die Feuerwehr möglich.

Die Zentralen-Parallelanzeige ZPA 4000 ist eine Zusatzeinrichtung zur Anzeige bestimmter Betriebszustände (Alarm, Störung, Abschaltung) als Sammelmeldung mittels LED sowie als Klartext im alphanumerischen Display.

Das Gehäuse bietet zusätzlich Platz für Feuerwehr-Laufkarten und ist für eine SEA-7000 oder KABA-5000-Schließung vorbereitet.

- Zum seriellen Anschluss an die Brandmelderzentrale hifire 4400
- Redundanter Anschluss unter Verwendung der Zentralen-Adapterbaugruppe ADP 4000
- Aufputz- und Unterputzmontage möglich
- Abmessungen (BxHxT) 520x370x100 mm
- Farbe RAL 9010 Reinweiß
- Stromaufnahme in Ruhe ca. 21 mA
- Stromaufnahme bei Alarm ca. 51 mA
- Versorgungsspannung 10 V DC bis 30 V DC



100078681 Zentralen-Adapterbaugruppe, ADP 4000